Guia Rápido

Placa de Vídeo

Conteúdo da embalagem :

	Placa de vídeo (Consulte seu vendedor se algo estiver danificado ou algum componente estiver ausente).
	CD de Instalação.
	Manual de Instalação.

Requisitos do Sistema:

	Computador	Intel® Pentium 2, 3, 4 ou superior.

	Slot disponível	PCI Express (recomendado X16).
	Monitor com resolução superior a 640x480	CRT ou LCD, com conexão HDMI, DVI ou VGA.
	Sistema Operacional	Windows® 2000, XP, Vista ou 7.
	Drive Óptico	CD-ROM mínimo 2X.

Ferramentas auxiliares:

	Chave Philips	Ele é usado para fixar os parafusos. Escolha preferencialmente um modelo com magnetismo, tornará a tarefa mais fácil.

	Alicate	Pode ser usado como ferramenta auxiliar para remover os conectores de energia ou remover as travas.
	Luvas de borracha	Cria uma proteção entre você e a placa, evitando que haja alguma descarga eletrostática.

Instalação:

Passo 1:		Com o computador desligado espete a placa de vídeo em uma porta PCI-Express disponível, apertando primeiro a parte detrás da placa. Gentilmente mas com firmeza, aperte a parte da frente (mais próximo a tampa traseira), até que fique corretamente posicionada. Fixe a placa com parafusos (Não acompanham a placa). Importante: Conecte o cabo do seu monitor antes de ligar a máquina, a placa detecta automaticamente em qual conector está seu monitor (VGA, DVI ou HDMI) ao ligar o computador.

Passo 2:		Insira o CD na unidade óptica. O Autorun irá iniciar o setup de instalação, o setup será visto no passo seguinte. Se, no seu computador, o autorun não iniciar automaticamente, por favor Habilite a função "Detecção Automática" no painel de controle do Driver de CD Ou procure o arquivo executável manualmente dentro do CD: **Caso você Utilize Windows XP e 2000:** Entre na pasta "driver", em seguida "2k_XP" e execute o arquivo presente nessa pasta. **Caso você Utilize Windows Vista ou 7 de 32bits:** Entre na pasta "driver", em seguida "7_VISTA" e execute o arquivo presente nessa pasta. **Caso você utilize Windows 7 de 64bits:** favor entre no site www.multilaser.com.br e baixar o driver para seu Sistema Operacional. Essa placa de vídeo funciona, mas não fornecemos suporte, para plataforma GNU/Linux e Macintosh.

Passo 3:

Leia o contrato de licença (em Inglês), se concordar clique em "Concordar e Continuar".

Nas opções de instalação clique em "Expressa (recomendada)" e no botão "**Próximo**".

Passo 4:

Aguarde o fim da instalação.

Clique em "Reiniciar agora", parabéns, você instalou a placa com sucesso, após iniciar utilize preferencialmente a resolução de vídeo recomendada pelo fabricante de seu monitor.